

DEMARRAGE ELECTRIQUE
3000 tr/min



HONDA



3000
TR/MIN



niveau de
BRUIT



AIR
refroidie



ESSENCE

AVR

RÉGULATEUR
DE TENSION
AUTOMATIQUE



MONOPHASÉ



TRIPHASÉ



TRIPHASÉ

	MGTP 11 H BM AE	MGTP 11 H BT AE AVR	MGTP 11 H BT AE
Code	PP66-11M00	PP68-11T00	PP67-11T00
Panneau de contrôle de bord équipé de :			
	- Compteur d'heures - Compteur de volts - Disjoncteur principal - 1 prise CEE 32A Triph. 230V - 1 prise CEE 16A Monoph. 230V	- Compteur d'heures - Compteur de volts - Disjoncteur principal - 1 prise CEE 32A Triph. 400V - 1 prise CEE 16A Monoph. 230V	- Compteur d'heures - Compteur de volts - Disjoncteur principal - 1 prise CEE 32A Triph. 400V - 1 prise CEE 16A Monoph. 230V
Générateur			
Type	Linz E1C11MB	Linz E1X13SB avec AVR	Linz E1S10LL
Alimentation	11 kVA 230V	11 kVA 400V	11 kVA 400V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Moteur			
Type de moteur	HONDA GX630	HONDA GX630	HONDA GX630
N.bre de cylindres	2	2	2
Alimentation	20,8 CH	20,8 CH	20,8 CH
Vitesse du moteur	3000 tr/min	3000 tr/min	3000 tr/min
Refroidissement	Air	Air	Air
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb
Système de démarrage	Électrique	Électrique	Électrique
Dimensions et poids			
Capacité du réservoir de carburant	13,3 l.	13,3 l.	13,3 l.
Durée de fonctionnement	2,8 heures	2,8 heures	2,8 heures
Poids sec	123 Kg	130 Kg	130 Kg
Dimensions (L. x l. x H.)	780 x 520 x 750 mm	780 x 520 x 750 mm	780 x 520 x 750 mm

OPTIONS



Chariot

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans aucun préavis.
Les images des produits sont fournies uniquement à titre indicatif.



TRIME
Power Division

27030 Villanova D'Ardenghi (PV) Italy • Via Roma 6
Tel. +39 02 942 1464 • Sales Dept. +39 0382 406 252

www.trime.it
info@trime.it