

DEMARRAGE MANUEL
3000 tr/min



HONDA



**3000
TR/MIN**



**niveau de
BRUIT**



**AIR
refroidie**



ESSENCE

AVR

RÉGULATEUR
DE TENSION
AUTOMATIQUE



MONOPHASÉ



MONOPHASÉ



MONOPHASÉ

	MGTP 3,5 H BM AS	MGTP 4,8 H BM AS AVR	MGTP 4,8 H BM AS
Code	PP58-4M00	PP60-5M00	PP59-5M00
Panneau de contrôle de bord équipé de :			
	- Compteur d'heures - Compteur de volts - Disjoncteur principal - 1 prise CEE 16A Monoph. 230V - 1 prise Schuko 16A Monoph. 230V	- Compteur d'heures - Compteur de volts - Disjoncteur principal - 1 prise CEE 16A Monoph. 230V - 1 prise Schuko 16A Monoph. 230V	- Compteur d'heures - Compteur de volts - Disjoncteur principal - 1 prise CEE 16A Monoph. 230V - 1 prise Schuko 16A Monoph. 230V
Générateur			
Type	Linz E1C10SD	Linz E1C10SF avec AVR	Linz E1E10MH
Alimentation	3,5 kVA 230V	4,8 kVA 230V	4,8 kVA 230V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Moteur			
Type de moteur	HONDA GX160	HONDA GX270	HONDA GX270
N.bre de cylindres	1	1	1
Alimentation	4,8 CH	8,4 CH	8,4 CH
Vitesse du moteur	3000 tr/min	3000 tr/min	3000 tr/min
Refroidissement	Air	Air	Air
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb
Système de démarrage	Recul manuel	Recul manuel	Recul manuel
Dimensions et poids			
Capacité du réservoir de carburant	3,1 lt	5,3 lt	5,3 lt
Durée de fonctionnement	2,8 heures	2,7 heures	2,7 heures
Poids sec	47 Kg	71 Kg	71 Kg
Dimensions (L. x l. x H.)	620 x 440 x 540 mm	760 x 520 x 620 mm	760 x 520 x 620 mm

OPTIONS



Chariot

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans aucun préavis.
Les images des produits sont fournies uniquement à titre indicatif.