

DEMARRAGE ELECTRIQUE 3000 tr/min



HONDA



3000
TR/MIN



niveau de
BRUIT



AIR
refroidie



ESSENCE



MONOPHASÉ



MONOPHASÉ



TRIPHASÉ

	MGTP 4,8 H BM AE	MGTP 6,5 H BM AE	MGTP 7 H BT AE
Code	PP63-5M00	PP64-7M00	PP65-7T00
Panneau de contrôle de bord équipé de :			
	- Compteur d'heures - Compteur de volts - Disjoncteur principal - 1 prise CEE 16A Monoph. 230V - 1 prise Schuko 16A Monoph. 230V	- Compteur d'heures - Compteur de volts - Disjoncteur principal - 1 prise CEE 32A Monoph. 230V - 1 prise CEE 16A Monoph. 230V	- Compteur d'heures - Compteur de volts - Disjoncteur principal - 1 prise CEE 32A Triph. 400V - 1 prise CEE 16A Monoph. 230V
Générateur			
Type	Linz E1C10SF	Linz E1C10MH	Linz E1S10MH
Alimentation	4,8 kVA 230V	6,5 kVA 230V	7 kVA 400V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Moteur			
Type de moteur	HONDA GX270	HONDA GX390	HONDA GX390
N.bre de cylindres	1	1	1
Alimentation	8,4 CH	11 CH	11 CH
Vitesse du moteur	3000 tr/min	3000 tr/min	3000 tr/min
Refroidissement	Air	Air	Air
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb
Système de démarrage	Électrique	Électrique	Électrique
Dimensions et poids			
Capacité du réservoir de carburant	5,3 lt	6,4 lt	6,4 lt
Durée de fonctionnement	2,7 heures	2 heures	2 heures
Poids sec	85 Kg	105 Kg	105 Kg
Dimensions (L. x l. x H.)	760 x 520 x 620 mm	760 x 520 x 620 mm	760 x 520 x 620 mm

OPTIONS

☐ Chariot

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans aucun préavis.
Les images des produits sont fournies uniquement à titre indicatif.